

ZAŁĄCZNIK NR 7
BILANS MOCY

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Jednostkowa moc	Ilość	Sumaryczna moc	Współczynnik	Moc przyłączeniowa w miejscu	Prąd
		faz	przyłłączeniowa					
		-	kW	-	kW	kj	kW	lo [A]
BUDYNEK WIELORODZINNY KONIECPOL								
1	Lokale mieszkalne	3F	13,0	28	364,0	0,213	77,5	
2	Odbiory administracyjne	3F	35,0	1	35,0	1,00	35,0	
3	ładowarki pojazdów elektrycznych	3F	44,0	1	44,0	1,00	44,0	
SUMA							157,0	238,5
Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Jednostkowa moc	Ilość	Sumaryczna moc	Współczynnik	Moc przyłączeniowa w miejscu	Prąd
		faz	przyłłączeniowa					
		-	kW	-	kW	kj	kW	lo [A]
PION 1								
1	Odbiory administracyjne	3F	35,0	1	35,0	1,00	35,0	
2	ładowarki pojazdów elektrycznych	3F	44,0	1	44,0	1,00	44,0	
SUMA							79,0	120,0
Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Jednostkowa moc	Ilość	Sumaryczna moc	Współczynnik	Moc przyłączeniowa w miejscu	Prąd
		faz	przyłłączeniowa					
		-	kW	-	kW	kj	kW	lo [A]
PION 2								
1	Lokale mieszkalne	3F	13,0	10	130,0	0,408	53,0	
SUMA							54,0	82,0
Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Jednostkowa moc	Ilość	Sumaryczna moc	Współczynnik	Moc przyłączeniowa w miejscu	Prąd
		faz	przyłłączeniowa					
		-	kW	-	kW	kj	kW	lo [A]
PION 3								
1	Lokale mieszkalne	3F	13,0	10	130,0	0,408	53,0	
SUMA							54,0	82,0
Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Jednostkowa moc	Ilość	Sumaryczna moc	Współczynnik	Moc przyłączeniowa w miejscu	Prąd
		faz	przyłłączeniowa					
		-	kW	-	kW	kj	kW	lo [A]
PION 4								
1	Lokale mieszkalne	3F	13,0	10	130,0	0,408	53,0	
SUMA							54,0	82,0